NÁVOD NA POUŽITIE

Nástenná nabíjacia pre elektrické vozidlá
Benen SQ20 APP 11kW

Model: SQ20

VERZIA S APLIKÁCIOU APP

Typ 1 - samostatný kábel Typ 2 - zásuvný kábel

STIAHNUŤ A PRIPOJIŤ

iOS
Please search "Benen" or "Joy Pole" in the App Store.

Android
Please search "Benen" or "Joy Pole" in Google Play.

Zapínanie Bluetooth

Pokiaľ vyhľadávanie nabíjacích staníc, ak funkcia Bluetooth nie je zapnutá, bude vyskakovať výzva na jej zapnutie.

Povolenie na lokalizáciu

Pri vyhľadávaní nabíjacích staníc, ak služba lokalizácie nie je zapnutá, objaví sa výzva na zapnutie prístupu k lokalizácii.

Prvá prípojenie

Uistite sa, že je nabíjacia stanica správne pripojená k napájaniu.

Individuálne nabíjanie - jednorazové nabíjanie

Existujú štyri parametre, ktoré je možné nastaviť na prispôsobenie jednorazového nabíjania.

1. **Režim nabíjania:** Režim nabíjania môže byť režim času nabíjania, režim množstva energie, režim sumy alebo režim plného nabíjania.
2. **Doba nabíjania:** Nastavte maximálnu čas nabíjania. Nabíjanie sa zastaví, keď dosiahne nastavený čas.
3. **Množstvo nabíjania:** Nastavte maximálnu hodnotu nabíjania, po dosiahnutí ktorej sa nabíjanie zastaví automaticky prestane.

Prispôsobené nabíjanie - viacerí nabíjania

Existujú štyri parametre, ktoré je možné nastaviť na prispôsobenie nabíjania.

1. **Čas začiatku cyklu:** Nastavte čas začiatku nabíjania.
2. **Čas ukončenia cyklu:** Nastavte čas ukončenia nabíjania.
3. **Doba nabíjania:** Nastavte maximálnu čas nabíjania, po ktorom sa nabíjanie zastaví automaticky.
4. **Čas opakovania cyklu:** Nastavte cyklus opakovania na cyklus, môžete vybrať jeho časť alebo celý.

Nastavenia používateľa

V nastavovacom používateľa môžete vykonávať viac Menu používateľa, ako napríklad jazyka, časovú stanicu a ďalšie. Existuje samozrejme.

Záznam nabíjania - Môj záznam

1. **Môj záznam**
2. **Záznamy nabíjania:** Záznamy nabíjania používateľa.
3. **Všetky záznamy**
4. **Záznamy nabíjania:** Záznamy nabíjania používateľa.
5. **Štatistiky nabíjania**
6. **Štatistiky nabíjania:** Štatistické nabíjanie.
7. **Tabuľka štatistík:** Štatistické nabíjanie a denná, ročná a mesačná tabuľka.
8. **Záznam o štatistikách na zobrazovanie:** Zobrazovanie a mesačnej, ročnej tabuľky.
9. **Tabuľka štatistík:** Zobrazovanie a mesačnej, ročnej tabuľky.

Úvod do funkcií aplikácie

Nastavenia parametrov nabíjania je možné uložiť a aplikácií a nastavené údaje budú automaticky použité pri ďalšom použití parametrov nabíjania.

Viaceré ID nastavenia parametrov nabíjania:
1. Nastavenie režimu nabíjania
2. Nastavenie množstva nabíjania
3. Nastavenie maximálneho prúdu nabíjania

NÁVOD NA POUŽITIE

Použite nabíjaciu na zastavenie nabíjania, a potom odpojte nabíjací konektor.

Znova nasaďte ochranný kryt.

STAV LED DISPLEJA

Stav	LED dióda
Objavuje sa chyba alebo je nedostupné nabíjanie	Červená
Pripojené	Zelená svieti na stanovenú dobu a potom zhasne
Nabíjanie	Zelená svieti nikdy nezhasne, ale dýcha
Nabíjanie dokončené alebo nabíjanie	Zelená svieti nikdy nezhasne, ale dýcha
Chyba	Červená svieti nikdy nezhasne, ale dýcha

ILUSTRÁCIA ZOBRAZUJÚCA DISPLEJ

Verzia s aplikáciou

Jednoriadkový

Trojriadkový

ŠPECIFIKÁCIA

Model	SQ20	Certifikát	CE/RoHS
Výkonnosť	IP66	Certifikát	FAE-58992
Rozsah napätia	220V/380V	Maximálny výkon	11kW
Maximálny prúd	16A	Napätie prúdu	16A
Životnosť	3 roky	Životnosť	>5000 krát
Spôsob nabíjania	Typ 1/Typ 2	Spôsob nabíjania	2000
Vstupný kábel	5*6mm²	Materiál plastu	Plast ABS-PC
Inštalačná výška	0,5m-1,8m	Priemer kábla	16.7mm±0.5mm
Prevádzková teplota	-25°C ~+60°C	Kontakty	Medené zliatiny, strieborné pokovenie

DISPLEJ SPRÁVY O OCHRANNEJ BEZPEČNOSTI

ÚDRŽBA

Aby sa zabezpečilo normálne fungovanie nabíjacej stanice a nabíjacieho kábla, odporúčame vám vykonávať pravidelnú údržbu a kontrolu nabíjacej stanice a nabíjacieho káblu podľa nasledujúcich údajov.

Pravidelne sa uistite, že nabíjacia stanica a nabíjací kábel nie sú poškodené, a v prípade zistenia akýchkoľvek problémov sa obráťte na profesionálnych údržbárskych technikov.

Pravidelne kontrolujte, či sú nabíjacie konektory čisté. Pokiaľ zistíte prítomnosť prachu alebo nečistôt, použite na ich vyčistenie suchú handričku.

Pravidelne kontrolujte, či sú nabíjacie konektory a nabíjacie káble v dobrom stave. Ak zistíte, že sú nabíjacie konektory alebo nabíjacie káble poškodené, nepoužívajte ich a kontaktujte profesionálnych údržbárskych technikov.

PREHĽAD

Nabíjacia stanica, ktorú ste si zakúpili, je inteligentná nástenná nabíjacia stanica založená na technológii internetu vecí, ktorá umožňuje používateľovi jednoducho spravovať nabíjanie prostredníctvom aplikácie Bluetooth a poskytuje funkcie, ako je nastavenie nabíjacích parametrov a kontrola stavu nabíjania.

Všetky nepoužívajú v súlade, inštalácie, nesprávnom používaní alebo neoprávnených úpravách nabíjacej stanice a nabíjacieho kábla, ktoré môžu viesť k nebezpečenstvu, ako je požiar alebo úraz elektrickým prúdom, nie sú v rozsahu záruky.

Tieto zásady kvality sa vzťahujú výlučne pre jednotlivých kupujúcich.

UPOZORNENIE NA BEZPEČNOSŤ

Nebezpečenstvo
Nedodržanie pokynov môže viesť k:
1. Poškodeniu majetku
2. Vážnemu zraneniu alebo smrti
3. Neplatnosti a/or nevzťahovaniu Benen-ovi žiadnej zodpovednosti
4. Neplatnosti záruky

Varovanie
- Je potrebné pravidelne kontrolovať, či nabíjačky nemá známky poškodenia. Nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodená, a kontaktujte predajcu.
- Nedovoľte deťom alebo nepovolaným osobám sa k zariadeniu nepribližovať a pravidelne ich kontrolujte, aby sa nehrali s nabíjacím zariadením.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak je vystavená vysokým teplotám. Uchovávajte ju na suchom a dobre vetranom mieste a dbajte na to, aby k nej nemohli ísť žiadne horľavé materiály.
- Nepoužívajte nabíjačku v prostredí, kde je vystavená agresívnej, ako je napríklad soľná hmla.
- Nabíjačku nikdy nepoužívajte, ak je vystavená vlhkosti. Ak používate nabíjačku v prostredí s vysokou vlhkosťou, môže to viesť k zlyhaniu nabíjačky alebo dokonca k požiaru.
- Ak sa vyskytnú problémy s nabíjaním, nepokúšajte sa nabíjačku opraviť sami. Kontaktujte predajcu alebo profesionálneho technika.
- Nepoužívajte nabíjačku na iné účely, než na ktoré je určená, napríklad na nabíjanie iných zariadení.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodená, nefunguje správne alebo vykazuje známky prehrievania. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte predajcu.

Dátum aktualizácie: 15. februára 2023

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

BESEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [Nástenná nabíjačka pre elektrické automobily Besen SQ20 APP] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej adrese: https://files.innpro.pl/besen

Adresa výrobcu: 22 Bailongjiang East Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu, Čína

Rádiová frekvencia:
Maximálny výkon rádiovej frekvencie:

Ochrana životného prostredia.

Spotrebný elektronický tovar označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť umiestňovaný spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.
Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia a určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke https://serwis.innpro.pl/gwarancja.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) buď samostatne, alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest na náklady a v rozsahu používateľa. V prípade, že v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebných cyklických alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, hodnotiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu.
V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite podniknúť údržbové (čistiace) alebo servisné kroky. Nedostatok správnej údržby (čistenia) a reakcie pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Zástupca v EÚ:
GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, Španielsko
compliance.gavimosa@outlook.com

Upozornenia a informácie o bezpečnosti
Všetky informácie o obsluhe zariadenia sú uvedené v návode na obsluhu. Predtým, než začnete používať toto zariadenie, oboznámte sa s jeho obsahom a riaďte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:
Upozornenia týkajúce sa používania

1. Elektrická bezpečnosť:
   - Používajte iba káble a nabíjačky, ktoré sú v súlade s normami výrobcu vozidla a miestnymi predpismi.
   - Nepoužívajte káble ani nabíjačky, ktoré sú poškodené (napr. majú viditeľné prerušenia izolácie alebo zdeformované konektory).
   - Uistite sa, že elektrická inštalácia na mieste nabíjania je prispôsobená na obsluhu zariadení tohto typu.
2. Riziko prehriatia:
   - Nepoužívajte káble a nabíjačky na miestach s obmedzenou ventiláciou ani pri extrémnych teplotách .
   - Prerušte nabíjanie, ak si všimnete nadmerné zahrievanie konektorov alebo káblov.
3. Ochrana pred vonkajšími faktormi:
   - Vyhnite sa kontaktu káblov a nabíjačiek s vodou, olejmi alebo inými tekutinami, pokiaľ nie sú označené ako vodoodolné (napr. súlad s normou IP65).
   - Nepoužívajte príslušenstvo na miestach vystavených intenzívnemu pohybu, kde môže dôjsť k mechanickému poškodeniu.
4. Bezpečnosť používania na verejných miestach:
   - Počas nabíjania na verejných miestach sa uistite, že je kábel správne uložený, aby nevytváral nebezpečenstvo zakopnutia pre okoloidúcich.
   - Používajte iba certifikované verejné nabíjačky, ktoré spĺňajú normy bezpečnosti.
zeństwa.
5. Kompatibilita:
   - Pred použitím sa uistite, že kábel alebo nabíjačka sú kompatibilné s vaším modelom vozidla a vybraným štandardom nabíjania (napr. Typ 1, Typ 2, CCS, CHAdeMO).

Informácie o správnom používaní
1. Pripojenie a odpojenie:
   - Pred pripojením kábla sa uistite, že nabíjačka a vozidlo sú vypnuté.
   - Najprv pripojte kábel do zásuvky nabíjačky a potom do vozidla. Odpojte v opačnom poradí.
   - Vyhnite sa trhnutiu kábla pri odpojení – používajte konektory podľa pokynov výrobcu.
2. Skladovanie:
   - Po ukončení nabíjania uskladnite káble a nabíjačky na suchom mieste, najlepšie v špeciálnom puzdre.
   - Uistite sa, že káble nie sú skrútené ani nadmerne ohnuté, pretože to môže viesť k poškodeniu vnútorného jadra.
3. Údržba:
   - Pravidelne kontrolujte stav káblov a konektorov, pričom venujte pozornosť známkam opotrebovania, korózie alebo mechanickým poškodeniam.
   - Čistenie zariadení vykonávajte pomocou suchej, mäkkej utierky – vyhnite sa používaniu agresívnych chemických prostriedkov.
4. Bezpečné nabíjanie doma:
   - Elektrická inštalácia v domácnosti by mala byť skontrolovaná certifikovaným elektrikárom pred začatím pravidelného nabíjania vozidla.
   - Ak používate prenosné nabíjačky, uistite sa, že sú pripojené k vyhradenému zásuvke so zemnením.
5. Pravidlá nabíjania:
   - Nenechávajte vozidlo pripojené k nabíjačke dlhšie, než je to nevyhnutné.
   - Sledujte proces nabíjania, najmä pri používaní zariadení s vysokým výkonom.

Dodatočné opatrenia
• Ochrana životného prostredia:
   - Použité alebo poškodené káble a nabíjačky odovzdávajte do recyklačných stredísk v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
   - Vyhnite sa vyhadzovaniu elektrických príslušenstiev do bežných odpadkových nádob.
• Bezpečnosť údajov (pre inteligentné nabíjačky):
   - Ak nabíjačka disponuje inteligentnými funkciami (napr. podpora mobilných aplikácií), uistite sa, že vaše osobné údaje sú riadne zabezpečené.
   - Pravidelne aktualizujte softvér zariadenia, aby ste predišli kybernetickým hrozbám.