



SK

## UZEMNENÁ VIDLICA S 45° VÝVODOM KÁBLA

### Zapojenie:

Zapojenie môže previesť len odborník v odpojenom stave! Odstráňte skrutku a vonkajší kryt. Kryt natiahnite na kábel. Odskrutkujte odľahčovač kábla. Odstráňte izoláciu po dĺžke 4 cm. Odstráňte izoláciu z uzemňovacích, nulových a fázových káblov po dĺžke 10 mm. Uzemňovací kábel (zelená / žltá farba) zapojte do stredu, k pripojovacej príchytky s označením  $\oplus$ , potom zapojte nulový (modrá) a fázový (hnedá alebo čierna farba) kábel. Pripevnite izolovanú časť kábla s odľahčovačom kábla. Kryt natiahnite späť. Dbajte na to, aby skrutka na pripevnenie krytu bola zaskrutkovaná do daného otvoru! V opačnom prípade vnútorná časť môže počas používania vyklízuť!

**Upozornenia:** Môže sa používať výlučne spolu s gumovým káblom, napr. H05RN-F. • IP44: Ochrana proti striekajúcej vode z každého smeru. Rozsah teploty: -10 - +40 °C. Použitelný kábel s prierezom: 1,0 mm<sup>2</sup>, 1,4 - 2,0 m do dĺžky kábla / 1,5 mm<sup>2</sup>, 1,4 - 5,0 m do dĺžky kábla. Odľahčovač kábla použite len na kábel s izoláciou!



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.